

KARTA PRODUKTU – ŁĄCZNIK K1

wer. 2022.02.04

1. Zastosowanie

Łącznik K1 służy do połączenia ściany murowanej z elementami drobnowymiarowymi z elementami konstrukcyjnymi w celu przekazania obciążeń prostopadłych do tej ściany z niej na ustrój nośny obiektu.

2. Nośność

Dopuszczalna wartość obliczeniowego obciążenia prostopadłego do płaszczyzny ściany – 0,4 kN.

3. Materiał

Blacha stalowa ocynkowana

4. Montaż

W celu wykonania połączenia, na elemencie, do którego mocowana jest ściana murowana, należy odznaczyć poziomy fug wspornych. W odpowiednich miejscach, zgodnie z wytycznymi, zamocować łączniki przy pomocy elementu złącznego wg tabeli poniżej (na ilustracji pokazano łącznik wraz z wkrętem BSR):

Rodzaj podłoża	Otwór		Typ ko-szulki	Typ wkręta
	Rozmiar	Wykonanie		
Ceramika szczelinowa	8x55	bezudarowo	4ALL	6x50
Gazobeton	8x55	wybijakiem	4ALL	6x50
Silikat, cegła ceramiczna pełna, bloczki betonowe	8x55	udarowo	4ALL	6x50
Żelbet	5x40	udarowo	-	WCS

Należy zwrócić szczególną uwagę aby część łącznika wchodząca w spoinę wsporną była otulona ze wszystkich stron zaprawą (tradycyjną lub klejową).

5. Dokumenty dopuszczenia do obrotu

Znak CE producenta (Gebr. Bodegraven BV) dla artykułu nr 21351 deklarujący nośność na rozciąganie i ścinanie w odniesieniu do normy EN 845-1.

6. Geometria

