

# KARTA PRODUKTU – ŁĄCZNIK D1

wer. 2014.09.26

## 1. Zastosowanie

Łącznik D1 służy do połączenia ściany murowanej z elementami drobnowymiarowymi z elementami konstrukcyjnymi w celu przekazania obciążeń prostopadłych do tej ściany z niej na ustrój nośny obiektu z zachowaniem dylatacji umożliwiającej ruch w płaszczyźnie ściany.

## 2. Nośność

Dopuszczalna wartość obliczeniowego obciążenia prostopadłego do płaszczyzny ściany – 0,5 kN.

## 3. Materiał

Blacha stalowa ocynkowana

## 4. Montaż

W celu wykonania połączenia, na elemencie, do którego mocowana jest ściana murowana, należy odznaczyć poziomy fugi wspornych. W odpowiednich miejscach, zgodnie z wytycznymi, zamocować łączniki przy pomocy elementu złącznego wg tabeli poniżej (na ilustracji pokazano łącznik wraz z wkrętem BSR):

Rodzaj podłoża	Otwór		Typ ko-szulki	Typ wkręta
	Rozmiar	Wykonanie		
Ceramika szczelinowa	8x75	bezudarowo	SX8L	6x70
Gazobeton	8x75	wybijakiem	SX8L	6x70
Silikat, cegła ceramiczna pełna, bloczki betonowe	8x55	udarowo	SX8	6x50
Żelbet	5x40	udarowo	-	BSR

Należy zwrócić szczególną uwagę aby część łącznika wchodząca w spoinę wsporną była otulona ze wszystkich stron zaprawą.

## 5. Dokumenty dopuszczenia do obrotu

Znak CE producenta (Gebr. Bodegraven BV) dla artykułu nr 21370 deklarujący nośność na rozciąganie i ścinanie w odniesieniu do normy EN 845-1:2003.

# KARTA PRODUKTU – ŁĄCZNIK D1

ver. 2014.09.26

## 6. Geometria

